

Menu główne:

## KONFIGURACJA GŁÓWNA

- ▷1. OBIEKTYW DC↵
- 2. EKSPOZYCJA
- 3. BALANS BIELI ATW
- 4. SDR WŁ↵
- 5. BACKLIGHT WYŁ
- 6. SSNR3 WŁ↵
- 7. DZIEŃ/NOC AUTO↵
- 8. SPECJALNE↵
- 9. WYJSCIE ZAPISZ

Menu ekspozycji:

## KOMUNIKACJA GŁÓWNA

- ▷1. JASNOŚĆ .....\*..... 22
- 2. SHUTTER ESC↵
- 3. AGC WYSOKI
- 4. SENS-UP AUTO↵
- 5. RETURN↵

Ustawienia Sense-UP (max. x512)

## LIMIT

- ▷AUTO x512

NACIŚNIJ SET ABY WRÓCIĆ

Balans bieli można ustawiać także ręcznie (ATW/OUTDOOR/INDOOR/MANUAL/AWC):

## WB RĘCZNIE

- ▷RGAIN .....\*.....529
- BGAIN .....\*.....532

NACIŚNIJ SET ABY WRÓCIĆ

SSDR – Samsung super dynamic range (zwiększony zakres dynamiki – odpowiednik WDR)

## SSDR GŁÓWNA

- ▷POZIOM .....\*..... 10

NACIŚNIJ SET ABY WRÓCIĆ

Konfiguracja ustawień kompensacji światła wstecznego (Ila):

## BLC GŁÓWNA

- ▷POZIOM WYSOKI
- GÓRA .....\*..... 38
- DÓŁ .....\*.....109
- LEWO .....\*..... 54
- PRAWO .....\*.....121

NACIŚNIJ SET ABY WRÓCIĆ

Konfiguracja kompensacji silnego światła:

## HLC GŁÓWNA

- ▷POZIOM WYSOKI
- LIMIT NIGHT ONLY
- MASK KOLOR BLACK
- MASK. TON .....\*..... 1
- GÓRA .....\*..... 0
- DÓŁ .....\*.....120
- LEWO .....\*..... 5
- PRAWO .....\*.....172

NACIŚNIJ SET ABY WRÓCIĆ

Ustawienia poziomu redukcji szumu:

## SSNR3

- ▷POZIOM .....\*..... 21

NACIŚNIJ SET ABY WRÓCIĆ

Konfiguracja trybu dzień/noc:

## AUTO GŁÓWNA

- ▷CZAS ZWŁOKI 5 SEK
- BURST TRYB WŁ

NACIŚNIJ SET ABY WRÓCIĆ

Menu ustawień specjalnych:

## SPECJALNE

- ▷1. REG. OBRAZU↵
- 2. MONITOR LCD↵
- 3. NAZWA WYŁ
- 4. SYNC INT
- 5. DET. RUCHU WYŁ
- 6. PRYWATNOŚĆ WŁ↵
- 7. DIS WYŁ
- 8. JEZYK POLSKI
- 9. RETURN↵

Ustawienia obrazu (mirror, zoom cyfr., kolor czcionki, ostrość - sharpnes )

## OBRAZ GŁÓWNA

- ▷1. PION. ODW. OBR WYŁ
- 2. POZ. ODW. OBR WYŁ
- 3. ZOOM CYFROWY WYŁ
- 4. FONT KOLOR CZARNY
- 5. OSTROŚĆ WŁ↵
- 6. RETURN↵

Ustawienia dla monitora LCD (możliwe ustawienia dla: CRT i użytkownika):

## LCD MONITOR

- ▷GAMMA 0.55
- PED LEVEL .....\*..... 17
- COLOR GAIN .....\*..... 50
- RESET↵

NACIŚNIJ SET ABY WRÓCIĆ

Ustawienia wyświetlanego tekstu:

## NAZWA

ABCDEFGHIJKLM  
NOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklm  
nopqrstuvwxyz  
-. 0123456789

← → CLR POS END

-----

Konfiguracja detekcji ruchu (max. 8 stref):

## DETEKCJA RUCHU

- ▷1. CZUŁOŚĆ AREA8
- 2. AREA TRYB WŁ
- 3. SEL POS L\_GÓRA
- 4. XPOS .....\*..... 36
- 5. YPOS .....\*..... 21
- 6. FILL→SET
- 7. RETURN↵

Konfiguracja stref prywatności (max. 12 stref):

## PRYWATNOŚĆ AREA GŁÓWNA

- ▷1. WYBÓR STREFY AREA12
- 2. TRYB WYŁ
- 3. MASK KOLOR ZIELONY
- 4. MASK. TON .....\*..... 1
- 5. GÓRA .....\*.....183
- 6. DÓŁ .....\*.....223
- 7. LEWO .....\*.....200
- 8. PRAWO .....\*.....239
- 9. RETURN↵

Kamera posiada cyfrową stabilizację obrazu (DIS):

## SPECJALNE

- 1. REG. OBRAZU↵
- 2. MONITOR LCD↵
- 3. NAZWA WŁ↵
- 4. SYNC INT
- 5. DET. RUCHU WYŁ
- 6. PRYWATNOŚĆ WYŁ
- ▷7. DIS WŁ
- 8. JEZYK POLSKI
- 9. RETURN↵