

Pobieramy odpowiedni firmware do rejestratora.

<ftp://ftp.eltrox.pl/FIRMWARE/REJESTRATORY/NOTIS>

Po pobraniu rozpakowujemy archiwum.

Podłączamy pendrive do komputera, tworzymy na nim folder **dvrupgrade**, kopiujemy do niego sam plik.

Podłączamy pendrive do portu USB rejestratora, klikając prawym klawiszem wchodzimy do menu rejestratora, logujemy się (domyślnie admin i puste hasło).

Z menu wybieramy kolejno **1** – Zarządzanie rejestratorem, **2** – OGÓLNE, **3** – Aktualizacja





*Na pytanie Czy na pewno aktualizować? Klikamy tak i czekamy na zakończenie procesu aktualizacji oprogramowania oraz restartu.*